

Next

YE-3343D QAM MODÜLATÖR

8X4 FTA QAM MODÜLATÖR

8 x DVB-C/S/S2 Girişli FTA Tuner , 4 x QAM RF çıkışlı modülatördür.

Mükemmel RF Çıkış performansına sahiptir. MER>40dB
BISS Kod Çözme yeteneği, Doğru PCR Ayarlama desteği ,
PSI/SI Düzenleme ve ekleme destekleri, PID Remapping
LED Gösterge ve tuş takım desteği
WEB'den uzaktan erişim desteği
WEB ve USB' den güncelleme desteği



TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş	8 x DVB-C/S/S2 FTA Tuner VE 2 ASI
DVB-C Tuner Standart	J.83A(DVBC), J.83B, J.83C
DVB-C Giriş Frekans Aralığı	30 MHz. - 1000 MHz.
DVB-C Constellation	16/32/64/128/256 QAM
DVB-S Giriş Frekans Aralığı	950 - 2150 MHz.
DVB-S Symbol Rate	2-45 Msps
DVB-S Sinyal Giriş Seviyesi	-65 / -25 dBm
DVB-S FEC De-Modülasyon	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 QPSK
DVB-S2 Giriş Frekans Aralığı	950 - 2150 MHz.
DVB-S2 Symbol Rate	QPSK: 1-45 Mbauds 8PSK: 2-30 Mbauds
DVB-S2 Code Rate	1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
DVB-S2 De-Modülasyon Mod	QPSK , 8PSK
Modülasyon Çıkış QAM Kanal Sayısı	4
Standard	EN300 429/ITU-T J.83 A/B/C
MER	> 40 dB
RF Çıkış Frekans Aralığı	30 - 999 MHz. 1kHz step
RF Çıkış Seviyesi	-20 / 0 dBm (87 dBuV- 107 dBuV) 0,1 dB step
RF Çıkış Symbol Rate	5.0-9.0 Msps 1 ksps step
Çıkış Constellation	16/32/64/128/256 QAM
Band Genişliği	8M
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +80°C
Besleme Kaynağı	100VAC - 220VAC 50/60Hz.
Boyutlar En x Boy x Yükseklik (mm)	482mmx300mmx44,5mm



Battalgazi Mh. Basra Cd. No:16~22 K:2 34935 Sultanbeyli - İstanbul, Turkey

T: +90 216 592 98 00 F: +90 216 592 99 71

next.com.tr



444 3 666

Next

YE-3542D QAM MODÜLATÖR

4X4 CI QAM MODÜLATÖR

4 x DVB-C//T/T2/S/S2 Girişli CI Tuner , 4 x QAM RF çıkışlı modülatördür.

Mükemmel RF Çıkış performansına sahiptir. MER>40dB
BISS Kod Çözme yeteneği, Doğru PCR Ayarlama desteği ,
PSI/SI Düzenleme ve ekleme destekleri, PID Remapping
LED Gösterge ve tuş takım desteği
WEB'den uzaktan erişim desteği
WEB ve USB' den güncelleme desteği



TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş	4 x DVB-C/T/T2/S/S2 CI Tuner VE 2 ASI
DVB-C Tuner Standart	J.83A(DVBC), J.83B, J.83C
DVB-C Giriş Frekans Aralığı	30 MHz. - 1000 MHz.
DVB-C Constellation	16/32/64/128/256 QAM
DVB-T/T2 Giriş Frekans Aralığı	30 MHz. - 999,999MHz.
DVB-T/T2 Band Genişliği	6/7/8 MHz.
DVB-S Giriş Frekans Aralığı	950 - 2150 MHz.
DVB-S Symbol Rate	2-45 Msps
DVB-S Sinyal Giriş Seviyesi	-65 / -25 dBm
DVB-S FEC De-Modülasyon	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 QPSK
DVB-S2 Giriş Frekans Aralığı	950 - 2150 MHz.
DVB-S2 Symbol Rate	QPSK: 1-45 Mbauds 8PSK: 2-30 Mbauds
DVB-S2 Code Rate	1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
DVB-S2 De-Modülasyon Mod	QPSK , 8PSK
Modülasyon Çıkış QAM Kanal Sayısı	4
Standard	J.83 A(DVB-C) , J.83A, J.83C
MER	> 40 dB
RF Çıkış Frekans Aralığı	30 - 999 MHz. 1kHz step
RF Çıkış Seviyesi	-20 / 0 dBm (87 dBuV- 107 dBuV) 0,1 dB step
RF Çıkış Symbol Rate	5.0-9.0 Msps 1 kpsps step
Çıkış Constellation	16/32/64/128/256 QAM
Band Genişliği	8M
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +80°C
Besleme Kaynağı	100VAC - 220VAC 50/60Hz.
Boyutlar En x Boy x Yükseklik (mm)	482mmx300mmx44,5mm



Battalgazi Mh. Basra Cd. No:16~22 K:2 34935 Sultanbeyli - İstanbul, Turkey

T: +90 216 592 98 00 F: +90 216 592 99 71

next.com.tr

444 3 666

Next

YE-3542I DVB-C/T MODÜLATÖR

8xHDMI Girişli DVB-C/T Modülatör

8 x HDMI Girişli, DVB-C/T 4 x QAM RF çıkışlı modülatördür.

Mükemmel RF Çıkış performansına sahiptir. MER>40dB

QR Kod, OSD ,LOGO yerleştirme özelliği

Null PKT Filter fonksiyonu ve desteği

PSI/SI Düzenleme ve ekleme destekleri, PID Remapping

LED Gösterge ve tuş takım desteği

WEB'den uzaktan erişim desteği

WEB ' den güncelleme desteği

TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş	8xHDMI Giriş, 1xDVB-C Tuner F tipi konnektör, DATA1,DATA2 RJ45
Video Giriş Çözünürlüğü	1920x1080_60P, 1920x1080_60i, 1920x1080_50P, 1920x1080_50i 720x576_50i, 720x480_60i
Video Çıkış Çözünürlüğü	1920x1080_30P, 1920x1080_25P, 1280x720_30P, 1280x720_25P 720x576_25P, 720x480_30P
Video Encoding	MPEG-4 AVC/H.264
Video Bit-Tate	1 Mbps - 13 Mbps her kanal için
Video Rate Kontrol	CBR / VBR
Video Gop Yapısı	IP.. . P (B Frame olmaksızın P Frame ayarı)
Audio Encoding	MPEG-1 Layer 2
Audio Örnekleme Hızı	48 kHz.
Audio Çözünürlük	24 Bit
Audio Bit Rate	64kbps, 128kbps, 192kbps, 224kbps, 256kbps, 320kbps, 384kbps
Maksimum Pid Remapping Standard	180 kanal / giriş N300 429/ITU-T J.83 A/B
Modülasyon Çıkış QAM Kanal Sayısı	4
DVB-C Mer	> 40 dB
DVB-C RF Çıkış Frekans Aralığı	50 - 960 MHz. 1kHz step
DVB-C RF Çıkış Seviyesi	-26 / -1 dBm (81 dBuV- 106 dBuV) 0,1 dB step
DVB-C RF Çıkış Symbol Rate	5.0-7.0 Msps 1 ksps step
DVB-C Çıkış Constellation	16/32/64/128/256 QAM
DVB-C Band Genişliği	8M
DVB-T Standard	EN300744
DVB-T Band Genişliği	6M, 7M, 8M
DVB-T Constellation	QPSK, 16QAM, 64QAM
DVB-T Koruma Aralığı	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
DVB-T Fec	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
RF Çıkış	4xRF COFDM DVB-T (Taşıyıcıları birleştirilmiş tek çıkış)
RF Çıkış Seviyesi	-28 / -3 dBm (77 dBuV- 97 dBuV) 0,1 dB step
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +80°C
Besleme Kaynağı	100VAC - 220VAC 50/60Hz.
Boyutlar En x Boy x Yükseklik (mm)	482mmx300mmx44,5mm



Battalgazi Mh. Basra Cd. No:16~22 K:2 34935 Sultanbeyli - İstanbul, Turkey

T: +90 216 592 98 00 F: +90 216 592 99 71

next.com.tr

444 3 666

Next

YE-3524 DVB-T MODÜLATÖR

A/V- HDMI Girişli DVB-T Modülör

Audio/Video ve HDMI Girişli, DVB-T RF çıkışlı modülördür.

Mükemmel RF Çıkış performansına sahiptir. MER>42dB

Ev içi eğlence sistemlerinde, Otel, AVM'lerde SD/HD sinyal dağıtımlarında kullanılır.

Uydu alıcısı, CCTV kamera, DVD Player çıkış sinyallerini DVB-T standartında RF'e çevirir.

LED Gösterge ve tuş takım desteği

Çıkış, DVB-T destekli STB lerle izlenebilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş	1xHDMI Giriş, 3xRCA(Audio-Video)
HDMI Giriş Çözünürlüğü	1920x1080_60P, 1920x1080_60i, 1920x1080_50P, 1920x1080_50i 1280x720_60P, 1280x720_50P
HDMI Encoding	MPEG-4 AVC/H.264
HDMI Veri Hızı	0,5 Mbps - 19,5 Mbps
HDMI Audio Encoding	MPEG-1 Layer 2 (MPEG2-AAC, MPEG4-AAC)
HDMI Audio Örnekleme Hızı	48 kHz.
HDMI Audio Veri Hızı	64kbps, 128kbps, 192kbps, 224kbps, 256kbps, 320kbps, 384kbps
A/V Oranı	- 15 dB +/- 2dB
Video Giriş Seviyesi	0,8V p-p
Ses Frekans Deviasyonu	+/- 50kHz
Ses Frekans Cevabı	+/- 2 dB
Ses Giriş Empedansı	600 Ohm
DVB-T Standard	DVB-T COFDM
DVB-T Band Genişliği	6M, 7M, 8M
DVB-T Constellation	QPSK, 16QAM, 64QAM
DVB-T Koruma Aralığı	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
DVB-T Fec	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
RF Çıkış	1xRF COFDM DVB-T/C
RF Çıkış Seviyesi	-16 / -36 dBm (71 dBuV- 91 dBuV) 0,1 dB step
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Besleme Kaynağı	12VDC
Boyutlar En x Boy x Yükseklik (mm)	144mmx238mmx52mm



Battalgazi Mh. Basra Cd. No:16~22 K:2 34935 Sultanbeyli - İstanbul, Turkey

T: +90 216 592 98 00 F: +90 216 592 99 71

next.com.tr

444 3 666

Next

YE-3880HD MODÜLATÖR+USB

1x HDMI / USB Girişli DVB-C/T Modülator

1 x HDMI Girişli, DVB-C/T 1 x QAM RF çıkışlı modülatördür.

Mükemmel RF Çıkış performansına sahiptir. MER>42dB

Ev içi eğlence sistemlerinde, Otel, AVM'lerde HD sinyal dağıtımlarında kullanılır.

USB Port üzerinden kayıtlı bir içeriği TV Dağıtım sistemine entegre eder.

Uydu alıcısı, CCTV kamera, Blu Ray çalıcı sinyallerini

DVB-T/C, DTMB, ATSC, ISDB-T standartlarından biriyle RF 'e çevirir.

LED Gösterge ve tuş takım desteği

LCN Belirleme özelliği



TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş	1xHDMI Giriş, 1xUSB
HDMI Giriş Çözünürlüğü	1920x1080_60P, 1920x1080_60i, 1920x1080_50P, 1920x1080_50i 1280x720_60P, 1280x720_50P
HDMI Encoding	MPEG-4 AVC/H.264
HDMI Veri Hızı	0,5 Mbps - 19,5 Mbps
HDMI Audio Encoding	MPEG-1 Layer 2 (MPEG2-AAC, MPEG4-AAC)
HDMI Audio Örnekleme Hızı	48 kHz.
HDMI Audio Veri Hızı	64kbps, 128kbps, 192kbps, 224kbps, 256kbps, 320kbps, 384kbps
Standard	DVB-C J.83A, J.83B, J.83C
Modülasyon Çıkış QAM Kanal Sayısı	1
DVB-C Mer	> 43 dB
DVB-C RF Çıkış Frekans Aralığı	30 - 960 MHz. 1kHz step
DVB-C RF Çıkış Seviyesi	-16 / -36 dBm (71 dBuV- 91 dBuV) 0,1 dB step
DVB-C RF Çıkış Symbol Rate	5.0-9.0 Msps 1 ksps step
DVB-C Çıkış Constellation	16/32/64/128/256 QAM
DVB-C Band Genişliği	8M
DVB-T Standard	DVB-T COFDM
DVB-T Band Genişliği	6M, 7M, 8M
DVB-T Constellation	QPSK, 16QAM, 64QAM
DVB-T Koruma Aralığı	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
DVB-T Fec	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
RF Çıkış	1xRF COFDM DVB-T/C
RF Çıkış Seviyesi	-16 / -36 dBm (71 dBuV- 91 dBuV) 0,1 dB step
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Besleme Kaynağı	12VDC
Boyutlar En x Boy x Yükseklik (mm)	144mmx238mmx52mm



Battalgazi Mh. Basra Cd. No:16~22 K:2 34935 Sultanbeyli - İstanbul, Turkey

T: +90 216 592 98 00 F: +90 216 592 99 71

next.com.tr

