

Next

YE-3542I DVB-C/T MODÜLATÖR

8xHDMI Girişli DVB-C/T Modülatör

8 x HDMI Girişli, DVB-C/T 4 x QAM RF çıkışlı modülatördür.

Mükemmel RF Çıkış performansına sahiptir. MER>40dB

QR Kod, OSD ,LOGO yerleştirme özelliği

Null PKT Filter fonksiyonu ve desteği

PSI/SI Düzenleme ve ekleme destekleri, PID Remapping

LED Gösterge ve tuş takım desteği

WEB'den uzaktan erişim desteği

WEB ' den güncelleme desteği

TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş	8xHDMI Giriş, 1xDVB-C Tuner F tipi konnektör, DATA1,DATA2 RJ45
Video Giriş Çözünürlüğü	1920x1080_60P, 1920x1080_60i, 1920x1080_50P, 1920x1080_50i 720x576_50i, 720x480_60i
Video Çıkış Çözünürlüğü	1920x1080_30P, 1920x1080_25P, 1280x720_30P, 1280x720_25P 720x576_25P, 720x480_30P
Video Encoding	MPEG-4 AVC/H.264
Video Bit-Tate	1 Mbps - 13 Mbps her kanal için
Video Rate Kontrol	CBR / VBR
Video Gop Yapısı	IP.. . P (B Frame olmaksızın P Frame ayarı)
Audio Encoding	MPEG-1 Layer 2
Audio Örnekleme Hızı	48 kHz.
Audio Çözünürlük	24 Bit
Audio Bit Rate	64kbps, 128kbps, 192kbps, 224kbps, 256kbps, 320kbps, 384kbps
Maksimum Pid Remapping Standard	180 kanal / giriş N300 429/ITU-T J.83 A/B
Modülasyon Çıkış QAM Kanal Sayısı	4
DVB-C Mer	> 40 dB
DVB-C RF Çıkış Frekans Aralığı	50 - 960 MHz. 1kHz step
DVB-C RF Çıkış Seviyesi	-26 / -1 dBm (81 dBuV- 106 dBuV) 0,1 dB step
DVB-C RF Çıkış Symbol Rate	5.0-7.0 Msps 1 ksps step
DVB-C Çıkış Constellation	16/32/64/128/256 QAM
DVB-C Band Genişliği	8M
DVB-T Standard	EN300744
DVB-T Band Genişliği	6M, 7M, 8M
DVB-T Constellation	QPSK, 16QAM, 64QAM
DVB-T Koruma Aralığı	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
DVB-T Fec	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
RF Çıkış	4xRF COFDM DVB-T (Taşıyıcıları birleştirilmiş tek çıkış)
RF Çıkış Seviyesi	-28 / -3 dBm (77 dBuV- 97 dBuV) 0,1 dB step
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +80°C
Besleme Kaynağı	100VAC - 220VAC 50/60Hz.
Boyutlar En x Boy x Yükseklik (mm)	482mmx300mmx44,5mm



Battalgazi Mh. Basra Cd. No:16~22 K:2 34935 Sultanbeyli - İstanbul, Turkey

T: +90 216 592 98 00 F: +90 216 592 99 71

next.com.tr

444 3 666